

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ - IP MICRA2

Подключение	LAN, 1 x UTP CAT5e
Питание	PoE
Клавиш вызова	1
Телекамера	Цветная широкоугольная
Углы обзора	115° (H) x 85° (V)
Считыватель ключей	Есть
Формат ключей	Mifare Urmet
Индикация вызова	Цветная светодиодная
Управление калиткой	Да
Тип замка	Э/мех, э/магн. с реле P-12
Управление воротами	Есть (сухой контакт)
Тип установки	Накладная
Класс защиты	IK07, IP55
Размеры	100 x 180 x 26 мм
Рабочие температуры	-20° - +55°C
Материал	ZAMA
Цвет	Серый**

** - опционально доступны другие расцветки

ХАРАКТЕРИСТИКИ - IP MAX LITE

Подключение	LAN, 1 x UTP CAT5e
Питание	PoE
Диагональ дисплея	7"
Разрешение	1024x600 пкс.
Тип матрицы	IPS
Управление	Сенсорный
Тип сенсора	Ёмкостной
Слот MicroSD	Есть
Подключение звонка	Есть
Тип установки	Накладная с коробкой Ø68 мм встроенная с компл. 1717/61
Размеры	214 x 140 x 18 (7) мм 252 x 174 x 5 (42) мм
Материал	Пластик, стекло
Цвет	Белый (мод. 1717/41) чёрный (мод. 1717/43)

ФУНКЦИИ - IP MAX LITE

Внешние вызовы с ПВ	Видео
Управление калиткой	Клавиша в интерфейсе
Управление воротами	Клавиша в интерфейсе
Вызовы интерком	Аудио
Обмен сообщениями	Есть
Записная книжка адресов	Есть
Регулировка громкости	Есть
Беззвучный режим	Есть (по таймеру / постоянный)
Активация вызывной панели	Есть
Просмотр IP-телекамер	RTSP
Автоответчик с записью видео	Есть
Переадресация на моб. устр.	Есть*
Фотофиксация при просмотре	Есть
Загрузка мелодий вызова	Есть
Индикация времени	Есть
Режим фоторамки	Есть
Голосовые заметки	Есть

Переадресация на мобильные устройства - бесплатное приложение CallMe

При помощи официального приложения URMET CallMe абонент сможет принять вызов на мобильном телефоне или планшете, увидеть изображение с телекамеры вызывной панели, пообщаться с посетителем и открыть дверь или ворота. Приложение доступно для устройств с iOS и Android в официальных магазинах и бесплатно для скачивания.



* - для подключения сервиса требуется наличие в системе подключения к Internet.