

# ip mikra2 + ip max lite

HANDS FREE

IP панель вызова  
на одного абонента

Цветная телекамера

Встроенный считыватель

Защищённость IP55 - IK07

Накладная установка

**ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ**

x ∞ ПАНЕЛИ ВЫЗОВА

x 16 АБОНЕНТСКИХ УСТРОЙСТВ

x ∞ IP-ТЕЛЕКАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



Широкоформатный  
дисплей с диагональю 7"

Сенсорное управление

Переадресация на  
мобильный телефон\*

Управление калиткой  
и воротами

Автоответчик с записью  
аудио/видео

Просмотр IP-телекамер

\* - при наличии доступа в Internet

- **БОЛЬШЕ КОМФОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ** для ВАШЕГО ЗАГОРОДНОГО ДОМА
- **МОЖНО ОБЪЕДИНЯТЬ НАБОРЫ С СОСЕДАМИ И ДОБАВЛЯТЬ ПАНЕЛИ ВЫЗОВА, АБОНЕНТСКИЕ УСТРОЙСТВА И IP-ТЕЛЕКАМЕРЫ**
- **ВСЕ КОМПОНЕНТЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАСТРОЕНЫ.** ВСЁ ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ - ПОДКЛЮЧИТЬ ИХ В СИСТЕМУ.
- **МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ К IP-ДОМОФОННОЙ СИСТЕМЕ URMET 1060 IPERCOM КОТТЕДЖНОГО КОМПЛЕКСА**

## СОСТАВ


**МОДЕЛЬ**

**НАИМЕНОВАНИЕ**

1060/21  
1717/41  
GB-010-010  
TLSF-1005P

Панель вызова IP Mikra2  
Монитор видеодомофона IP MAX Lite 7" Hands-Free  
Электронный ключ Urmet Mifare (5 шт.)  
Сетевой коммутатор с PoE (5 портов).

Установка:  
на поверхность



100 x 180 x 26 мм

Установка:  
на поверхность с  
использованием  
монтажной коробки Ø68



214 x 140 x 18 (7) мм

## МОЖНО ДОБАВИТЬ

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВЫЗОВА**

1060/21



**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОНИТОР**

1717/41



**IP-КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ**

1099/501



## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ



### ХАРАКТЕРИСТИКИ - IP MICRA2

Подключение	LAN, 1 x UTP CAT5e
Питание	PoE
Клавиш вызова	1
Телекамера	Цветная широкоугольная
Углы обзора	115° (H) x 85° (V)
Считыватель ключей	Есть
Формат ключей	Mifare Urmet
Индикация вызова	Цветная светодиодная
Управление калиткой	Да
Тип замка	Э/мех, э/магн. с реле Р-12
Управление воротами	Есть (сухой контакт)
Тип установки	Накладная
Класс защиты	IK07, IP55
Размеры	100 x 180 x 26 мм
Рабочие температуры	-20° - +55°C
Материал	ZAMA
Цвет	Серый**

\*\* - опционально доступны другие расцветки

### ХАРАКТЕРИСТИКИ - IP MAX LITE

Подключение	LAN, 1 x UTP CAT5e
Питание	PoE
Диагональ дисплея	7"
Разрешение	1024x600 пкс.
Тип матрицы	IPS
Управление	Сенсорный
Тип сенсора	Ёмкостной
Слот MicroSD	Есть
Подключение звонка	Есть
Тип установки	Накладная с коробкой Ø68 мм встроенная с компл. 1717/61
Размеры	214 x 140 x 18 (7) мм 252 x 174 x 5 (42) мм
Материал	Пластик, стекло
Цвет	Белый (мод. 1717/41) чёрный (мод. 1717/43)

### ФУНКЦИИ - IP MAX LITE

Внешние вызовы с ПВ	Видео
Управление калиткой	Клавиша в интерфейсе
Управление воротами	Клавиша в интерфейсе
Вызовы интерком	Аудио
Обмен сообщениями	Есть
Записная книжка адресов	Есть
Регулировка громкости	Есть
Беззвучный режим	Есть (по таймеру / постоянный)
Активация вызывной панели	Есть
Просмотр IP-телекамер	RTSP
Автоответчик с записью видео	Есть
Переадресация на моб. устр.	Есть*
Фотофиксация при просмотре	Есть
Загрузка мелодий вызова	Есть
Индикация времени	Есть
Режим фоторамки	Есть
Голосовые заметки	Есть

### Переадресация на мобильные устройства - бесплатное приложение CallMe

При помощи официального приложения URMET CallMe абонент сможет принять вызов на мобильном телефоне или планшете, увидеть изображение с телекамеры вызывной панели, пообщаться с посетителем и открыть дверь или ворота. Приложение доступно для устройств с iOS и Android в официальных магазинах и бесплатно для скачивания.



\* - для подключения сервиса требуется наличие в системе подключения к Internet.